

Dane techniczne	WM-5257
znamionowa moc wyjściowa (sinus)	250W
znamionowa impedancja obciążenia wyjścia omowe	4Ω
znamionowe napięcie wyjściowe linii radiowęzłowej	30, 50, 100V
przełączane napięcie wyjściowe w strefach 1, 2, 3, 4	15, 30, 50, 65, 100V
pasmo przenoszenia mocy	30...30 000Hz
pasmo przenoszenia - wejścia mikrofonowe	100...18 000Hz
pasmo przenoszenia - wejścia CD, TUNER, AUX, MIX	85...20 000Hz
wsp. zawartości harmonicznych (THD) w paśmie mocy	< 0,3%
regulacja barwy dźwięku 100Hz, 10 000Hz	± 12dB
filtr zrozumiałości mowy	315Hz
korektor graficzny 125Hz, 330Hz, 1kHz, 3,3kHz, 8kHz	± 10dB
napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - MIK 1...MIK 4 (wejścia mikrofonowe symetryczne)	1,5...300mV / 2,2kΩ
napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - CD (wejście muzyczne L/R)	0,5...9V / 47kΩ
napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - TUNER, AUX (wejścia muzyczne L/R)	0,2...5V / 22kΩ
napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - MIX (wejście liniowe asymetryczne)	0,5...3V / 22kΩ
bramka szumów (kanały mikrofonowe)	- 40dB
stosunek sygnał / zakłócenia - wejścia mikrofonowe	≥ 75dB
stosunek sygnał / zakłócenia - wejścia CD, TUNER, AUX, MIX	≥ 80dB
napięcie wyjściowe - ZAPIS	775mV
zasilanie PHANTOM	+ 24V
zasilanie sieciowe	230V, 50Hz
pobór mocy	560VA
wymiary (W x H x D)	482x132x330mm
ciężar	15,3 kg

2016.07



WM-5257 przód wyk. standard



WM-5257 przód + opcja ESW, LIMITER, USB

